










# Comparativo da Centrais Paradox

Painel	Zonas com fionaplaca	Zonas sem fionaplaca	Zonas de teclado	Zonas de expansão	Zonas Virtuais	Partições	Usuários	Buffer de Eventos	Saídas PGMs na placa	Expansão Bus	Expansão Sem fio	Controle de Acesso Integrado	Software
	2 <sub>h</sub>	16 <sub>h</sub>	-	-	-	-	16	256	2	-	i	-	Winload
	4/8 <sub>a</sub>	-	2	-	-	2	49	256	1	-	8 controles remotos	-	Espload
	6/12 <sub>a</sub>	-	2	-	-	2	49	256	2	-	8 controles remotos	-	Espload
	12/24 <sub>a</sub>	-	2 <sub>c</sub>	-	-	2	49	256	2	-	8 controles remotos	-	Espload
	5/10 <sub>a</sub>	-	2	15	-	2	48	256	2 Expansível até 10	√ Máximo 5 módulos de expansão f	8 zonas e 8 controles remotos	-	Winload
	7/14 <sub>a</sub>	-	2	16	-	2	48	256	3 Expansível até 11	√ Máximo 5 módulos de expansão f	8 zonas e 8 controles remotos	-	Winload
	5 <sub>a</sub>	8 <sub>b</sub>	2	15	-	2	48	256	3 Expansível até 9	√ Máximo 5 módulos de expansão f	b	-	Winload
	8/16 <sub>a</sub>	-	32 <sub>d</sub>	48	-	4	96	1024	2 Expansível até 125	√ Máximo 95 módulos de expansão f	48 zonas e 48 controles remotos <sub>g</sub>	√	Winload
	8/16 <sub>a</sub>	-	32 <sub>d</sub>	96	32	8	999	2048	2 Expansível até 250	√ Máximo 127 módulos de expansão f	96 zonas e 96 controles remotos <sub>g</sub>	√	Winload Neware

a: Com a função zonas duplas habilitada.

b: Com receptor integrado na central, até 8 zonas e 8 controles remotos.

c: Máximo 24 zonas, se habilitar zonas duplas serão desabilitadas duas zonas da central.

d: Número máximo de teclados no sistema.

e: Zonas virtuais são zonas para automação, não ocupam zonas do sistema.

f: Dependem do número e o tipo de módulos conectados ao sistema.

g: Possibilita a utilização de vários receptores sem fio, cada um com 16 zonas e 16 controles remotos.

h: Se esta função estiver habilitada, duas zonas sem fio serão desabilitadas. Ficando apenas 14 zonas sem fio.

i: Sistema sem fio com capacidade para 16 zonas sem fio e 16 controles remotos.